

StreetSiren Jeweller

LED çerçeveli kablosuz siren.




Çalışması için bir Ajax hub gereklidir.
Cihazla ilgili ayrıntılı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz:


ajax.systems/support/devices/streetsiren/



Başlıca özellikleri




Ayarlanabilir ses seviyesi:
85 dB ila 113 dB




Gecikme ve güvenlik
modu değiştirme göstergesi



IP54 koruma sınıfı




Uygulama üzerinden
uzaktan kontrol ve kurulum




Ayarlanabilir alarm süresi¹:
3 sn'den 3 dk'ya kadar



Kapı açılma bildirimleri



Zahmetsiz kurulum ve değişim



QR kodu ile bağlanma

Çalışma prensibi



Alarmlar hakkında bilgilendirir

Siren, kurcalama ve güvenlik sistemi alarmlarına bir saniyeden daha kısa sürede yanıt verir. İzinsiz giriş yapmaya çalışanları korkutup kaçırarak ve komşuların dikkatini çekecek kadar gürültülüdür.

Güvenlik durumu göstergesi olarak görev yapar

Siren LED'i, tesisin güvenliğinin devrede olduğunu bildirir ve bir ses sinyali **Girerken / Çıkarken Gecikme** olduğunu gösterir. Bunlar, güvenlik sistemini bir tuş takımı veya anahtarlık ile kontrol eden kullanıcılar için yararlı özelliklerdir.



Kapı açıldığında bildirir

Zil özelliği etkinleştirildiğinde siren, sistem devre dışı bırakıldığında açılma dedektörlerinin tetiklendiğini belirtmek için özel bir ses çıkarır. Bu özellik, örneğin mağazalarda çalışanlara birinin binaya girdiğini bildirmek için kullanılır.




 **Jeweller**
İletişim teknolojisi



Jeweller, hub'lar ve cihazlar arasında hızlı ve güvenilir iletişim sağlayan **iki yönlü bir kablosuz protokoldür**. Protokol, veri açısından zengin anlık alarmlar iletir: güvenlik şirketleri ve kullanıcılar, tesisin güvenliğini kimin ve ne zaman devreye aldığı veya devre dışı bıraktığını bilir.

Jeweller, sahteciliği önlemek için **şifreleme** ve **kimlik doğrulama** ve cihazların durumunu gerçek zamanlı olarak görüntülemek için **yoklama** özelliklerine sahiptir. StreetSiren ve hub (veya kapsama alanı genişletici) arasında **1.500 m'ye kadar** kablosuz bağlantıyı destekleyen Jeweller, tesisleri korumaya ve hem son kullanıcılar hem de kurulumcular için **en iyi kullanıcı deneyimini** sunmaya hazırdır.

Teknik özellikler

Standartlara uygunluk	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Uyumluluk	Hub'lar tüm Ajax hub'ları Menzil genişleticiler tüm Ajax telsiz sinyali menzil genişleticiler
Kontrol paneli veya kapsama alanı genişletici ile iletişim	 Jeweller iletişim teknolojisi Frekans bantları 866.0 – 866.5 MHz 868.0 – 868.6 MHz 868.7 – 869.2 MHz 905.0 – 926.5 MHz 915.85 – 926.5 MHz 921.0 – 922.0 MHz Satış bölgesine göre değişir Maksimum etkili yayılan güç (ERP) ≤ 20 mW İletişim mesafesi 1,500 m'ye kadar Açık bir alanda Yoklama aralığı 12–300 sn Ajax uygulamasında PRO veya yönetici haklarına sahip bir kullanıcı tarafından ayarlanır Sahteciliğe karşı koruma Cihaz kimlik doğrulaması	Özellikler	Alarm tipi akustik ve ışık Alarm ses seviyesi 1m mesafede 85 ila 113 dB Ajax uygulamasında PRO veya yönetici haklarına sahip bir kullanıcı tarafından ayarlanır Alarm süresi 3 sn'den 3 dk'ya kadar Ajax uygulamasında PRO veya yönetici haklarına sahip bir kullanıcı tarafından ayarlanır Siren ses frekansı 3,5 ± 0,5 kHz Melodi Siren, sistem devre dışı bırakıldığında açılma dedektörlerinin tetiklendiğini bildirmek için özel bir ses çıkarır

Güç kaynağı	Ana güç kaynağı 4 adet CR123A pil Takılı Opsiyonel güç kaynağı 12 V $\overline{=}$, 1,5 A Pil ömrü 5 yıla kadar	Montaj	Çalışma sıcaklığı aralığı -25 °c ila +60 °c Çalışma nemi %95'e kadar Koruma sınıfı IP54
Mahfaza	Renkler beyaz, siyah Boyutlar 200 × 200 × 51 mm Ağırlık 97 g Sabotaj önleme kurcalama alarmı Cihaz gövdesi açıldığında tetiklenir. İvmeölçer Birisi cihazı hareket ettirmeye veya sökmeye çalışıldığında etkinleştirilir.	Komple set	StreetSiren Jeweller 4 adet CR123A pil Takılı SmartBracket Kurulum kiti Hızlı Kurulum Rehberi

¹ 3 ila 15 dakikalık alarm süresi yalnızca 5.60.4.14 veya üzeri aygıt yazılımı sürümüne sahip sirenler için kullanılabilir. Bu işlev ABD ve Kanada'da yalnızca siren hub'a NA X.X.X aygıt yazılımı sürümü ile bağlandığında kullanılabilir.